Assembler

≤3 (if(2) приёмник, src)
[метка**:]** код **[**операнды**][;** комментарии**]**

ФА - физический адрес

режимы ЦП
1. реальный (i8086)
2. защищенный
3. виртуальный i8086 (V86)

▷ - сегмент
🕪 - прерывание
Д - данные
АП - адрес памяти
А - адрес
П - память
У[/У] - указател**[ь/и]**
К - команда
Р - регистр
🖃 - режим

[Bb / bB] - [ст./мл.] бит

Общего назначения (АЛУ) РОН
для save:
1) операндов лог. и ариф. операций
2) компонентов А.
3) УУ. на ячейки

Сегментные Ps (0..15)
Save АА. сегментов в П.
c - кода (А. к ▷с машинными КК)
d - ДД. (к тек. ПО)
[e/g/f] - доп. ▷ Д.
(при use - явно указывать их АА.)
s - стека

ePx

	Px	
	Ph	Pl

31 15 7 0

a / d - аккумулятор / Д. (save промежуточных Д.)
b - базовый (save базового А. некоторого объекта в П.)
c - счётчик (повторов)

eP

	P	

31 15 0

для КК.
[s/d]i - тек. А. (**[**источ/приём**]**ника)
стек
bp - вершина стека (в тек. сегменте стека)
sp - У. базы кадра стека

fnS b/w/d [оп[,оп2] У lod/sto/sca s нет не К.
mov in es:(e)di, dx
cmp (r:🖃) es:(e)di, ds:(e)si out dx, ds:(e)si
sca es:(e)di - 🔍 с
sto - save из al/(e)ax
lod ds:(e)si - load в

rep [|n][e/z] - повтор К. (e)cx раз
df=[0/1] или zf=[0|1] (x. для cmp/sca)
(e)[s/d]i [+/-]= 🖉 элемента 🖉

in al/(e)ax, порт - ввод из порта i/o.
out порт, al/(e)ax - вывод в порт i/o.
порт - цифра8/dx

Состояния и управления

[e]ip - →| до next команды (от **cs**)(недоступен)

Системные регистры

lahf [E]Flags 7..0→ah

EFlags (0..31)

31 … 21	20	19	18	17	16	15	14	12..13	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	ID	VIP	VIF	AC	VM	RF	0	NT	IOPL		OF	DF	IF	TF	SF	ZF	0	AF	0	PF	1	CF

Flags (0..15)

состояния (итог ариф./лог. КК)
0 CF - переноса (из **[**31/15/7**]** бита)
2 PF - чётности (для 8 мл. бита)
4 AF - переноса$_{10}$ (т.е. для BCD)
6 ZF - ==0
7 SF - знака (**[**31/15/7**]** бит)
11 OF - переполнения (из **[**31/...**]** бита)

use в защ. режиме
1[2/3] IOPL - level доступа I/O
14 NT - вложенности задачи

control (для КК.)
10 DF - направления
[0/1**]** - А.**[**+/--**]** (т.е. к **[**старшему/мл.**]**)

[CL/ST]n set [0/1] для nF 0,10,9) **C**, **D**, **I**

системные
8 TF - трассировки (пошагово 🕪'1')
9 IF - разрешение аппаратных 🕪 (🕪 по входу INTR)
16 RF - возобновления (use при обработке 🕪 от рег. отладки)
17 VM - режим вирт. проц. 8086 (else: в реальном или защищённом)
18 AC - check (при обращениях к памяти)

use вместе (и в определённых условиях (Н. в v-режиме))
19 VIF - вирт. 🕪 (аналог IF)
20 VIP - отложенного вирт. 🕪

21 ID - идентификации (для check поддержки инструкции CPUID)
(т.е. ПО can 🖉 этот флаг)
22..31 0

Режимы адресации

по способу set
1. Регистровая (**H:** mov ax, bx)
2. Непосредственная (**H:** mov ax, 1234h)

1. Прямая - нет доп. src/P
1) относительная - →| от P. **[**E**]**IP (в КК. перехода)
H: jc m1 … m1:
2) абсолютная - →| из val.
H: mov ax, x1 ; =ds:0000 / word **ptr [**0000**]**

2. Косвенная
со →| [dx+3]
базовая (ds:P) [dx]; ds:dx
P [→|] +si/di+val
+ индексная [si+1]
со →| [si][dx]

пример set ▷Д.
```
data segment
 x1 dw 5; ФА=ds:0000
 tab1 db 5h, 0Ah, 3h
data ends
mov ax data
mov ds, ax
```

set[n]c оп - set **1/0**. 'c' как в **j[n]**c

l🕪 rDsc, У. src
x.**cs**

lea rDsc, У. src
эффек. А.→|

>> Сдвига

код оп1, num→|
H: shl, 4

shl / **sal** 0→ cf ←0
shr 0→ cf
sar знак

rol cf
ror cf
rcl cf
rcr cf

код оп1, оп2, num→|
(2-ая точность)
shld оп1 оп2
shrd оп1 оп2

[o/s/z/a/p/c]f
x. rc[l/r]: af=?

shr: 'old Bb' др: (→|=1 и [sar]) ? [(cf/?)] : [?/0] **of**

Битовые

10010

bs[f/r] оп1, оп2
r: id самой [пра/ле]вой '**1**'
zf=(have '**1**')

bt[c[r]s] src, id
1. cf = src.id
2. src.id = **[**!val | 1 | 0**]**

🖃: of/sf/zf/af/pf/cf

(р.194)

Переход

куда - rA/метка

Безусловный
jmp[short ptr**]** куда
короткий (≤ 35÷40 КК.(127 байт))

Условный
cmp оп1, оп2 - сравнение (только 🖃)
переход
j[n]c куда
с/без знака: **e** - =
[g / a][e] - >
[l / b][e] - <[=]
по flags: **c p z s o** - cf

j[e]cxz метка - **[e]cx**=0

формат=**ds**
🕪 : [РОН + РОН * **1/2/4/8** + →|]
база

loop[[|n]e/z**]** метка ([e]cx)
1. --**[e]**cx
2. if(**[e]**cx>0 **[**и zf=[1|0]**]**)
на метку (-128..+127 байт)

Логические

[and | test] оп, 👄 - [И [|(✗)] / ИЛИ]
[x]or

🖃:
[c/o]f=0 **[z/s/p]f**=r **af**=?

not оп - НЕ (✗)

Ариф. операции

of/sf/zf/af/pf/cf=r

[inc/dec] - [++/--] не r. **cf**

ad[d/c]
s[u/b]b - rОп1 +/- (оп2 [+ cf])

neg rОп **cf**=оп

[i]mul оп1 [r, |] оп1, оп2
оп2: al/ax/[e/dx:]ax
r: ax / dx:ax / edx:eax
i - с учётом (-) **[**|r**]**

[i]div оп - РОН(ax / dx:ax / edx:eax)/оп
частное (max):
r: al (255) / ax (65535) / eax (2^{32}-1)
остаток: ah / dx / edx

коррекция BCD [(упакованных)]

[a/d]aa **[a/d]as**
use РОН(ax)
aam 'ah.al' = al/10
aad - до /.
al +=(ah*10)
ah=00h

↑🖉 в 2 раза (🔍битом знака)
c[bw/wde] - a[l/x] в [e]ax
c[wd/dq] - [e]ax в [e]dx:[e]ax

mov[s/z] rОп, оп2 - 🔍[бит зн.'0']
rОп <- оп2

xadd оп1, оп2
оп2 = оп1
оп1 += оп2

cmpxchg оп1, оп2
if(al/ax/eax = оп1)
zf=1, оп1=оп2
else
zf=0, al/ax/eax=оп1

bswap r32 - инверсия порядка байтов.

опВыражения (от компилятора)

1. length, size width, mask, (,), [,], <, >
2. '.' **3.** ':' **4.** ptr, offset, seg, type, this
5. high, low **[**6/8**]**. '+/-' ([унар/би]ные)
7. '*', '/', mod, shl/shr **9.** eq/ne, lt/le, gt/ge
остаток от /
«/»
=/≠, </≤, >/≥
10. not **11.** and **12.** or, xor **13.** short, type

тип **ptr** выражение - тип.
тип: **[**t**]**byte, **[**d/q**]**word
near/far

H:
```
t1 dd 0
mov al, byte ptr t1+1
//со 2-ого байта 't1'
```

seg оп - А.▷ метка, var, имя**[/**▷ **/**Группы**]** →|

offset выражение - от▷

H:
```
mov ax, seg txt1 //А.▷
mov es, ax
mov dx, offset txt1 //от ▷
//в 'es:dx' - полный А. txt1
```